

Описание

Радиоканальный адресный ручной извещатель AW-D135W в основном для использования с беспроводной системой управления. При нажатии, сигнал тревоги отправляется в систему управления пожарной сигнализацией, которая после получения сигнала тревоги отобразит закодированный адрес и состояние оборудования ручных извещателей. Когда ручной извещатель работает нормально, красный индикатор будет мигать; при срабатывании пожарной сигнализации он будет гореть постоянно. AW-D135W поддерживает электронное кодирование, что более удобно для инженерных приложений.



Функции

- ✓ Полускрытый или поверхностный монтаж
- ✓ Рычаг многоразовый (без разбивания стекла)
- ✓ Светодиодный индикатор
- ✓ Нет проводного соединения (простота установки)
- ✓ Полное электронное кодирование с перезаписью сцены кодера.
- ✓ Совместимость с новейшими стандартами EN-11.

Техническая спецификация

Рабочее напряжение	от 2 до 3 В постоянного тока (с батареей CR17450 или CR17330)
Рабочий ток	Статус мониторинга ≤ 20 мкА, статус тревоги ≤ 100 мА
Рабочая частота	от 428 МГц до 438 МГц
Рабочая Температура	-10°C ~ 55°C
Относительная влажность	$\leq 95\%$ (без конденсации)
Класс защиты	IP30
Приложение	Только для внутреннего использования
Кодирование	Закодированный энкодером, диапазон адресов от 1 до 250
Материалы и цвет	АБС, красный
Размер	99 мм*91,5 мм*66,3 мм
Масса	Около 95 г
Сопряженная панель	Адресная панель управления пожарной сигнализацией AW-FP100