

Описание

Автономный дымовой извещатель AW-D611 — это фотодетектор, использующий самую передовую оптическую сенсорную камеру. Он предназначен для обеспечения защиты открытых пространств без проводки, прост в установке и изготовлении.

Красный светодиодный индикатор на детекторе может обеспечить сигнализацию видимости во всех направлениях. Он мигает один раз в минуту, указывая на то, что детектор работает. При возникновении пожарной тревоги светодиодный индикатор будет постоянно гореть, пока концентрация дыма не станет ниже порога тревоги. Когда батарея находится под низким напряжением, светодиодный индикатор будет мигать, а зуммер будет издавать звуковой сигнал.

Кнопка тестирования используется для проверки нормальной работы детектора. Каждый раз при нажатии кнопки зуммер издает звуковой сигнал, а красный индикатор мигает. Кнопку можно использовать для локального отключения звука во время пожара.



Функции

- ✓ Поверхностный монтаж
- ✓ Громкий звуковой сигнал
- ✓ Светодиодный индикатор
- ✓ Беспроводное соединение, простота установки
- ✓ Автоматическая сигнализация при низком напряжении батареи
- ✓ Соответствует новейшим стандартам EN-14604

Технические характеристики

Рабочее напряжение	9 В постоянного тока (с батареями 6F22)
Рабочий ток	Состояние мониторинга $\leq 8\mu\text{A}$, состояние тревоги $\leq 20\text{mA}$
Класс защиты	IP20
Рабочая температура	$-10^{\circ}\text{C} \sim 55^{\circ}\text{C}$, относительная влажность: $\leq 95\%$ (без конденсации)
Приложение	Только для использования внутри помещений.
Чувствительность дымовой пожарной сигнализации	0,18–0,26 дБм
Уровень тревоги	$\geq 85 \text{ дБ@3м}$ и $\geq 93 \text{ дБ@1м}$
Материал	АБС
Цвет	Белый
Размер	105мм*105мм*43мм
Масса	Около 130 г